

## ИБП ФРИСТАЙЛ и ФОРВАРД 1000-3000 ВА



Батарейный модуль – это массив аккумуляторных батарей (АКБ), который может быть подключен к источнику бесперебойного питания (ИБП) для увеличения времени его автономной работы.

Батарейные модули серии БК с номинальной мощностью 1000, 1500, 2000 и 3000 ВА оснащены встроенным зарядным устройством, которое позволяет заряжать модуль при подключении к сети переменного тока, независимо от ИБП.

### Технические характеристики

Модель		БК1000	БК1500	БК2000	БК3000
Габариты (ШхГхВ), мм		440x424x86,5	440x424x86,5	440x530x86,5	440x705x86,5
Масса, кг		18,7	23,8	30,7	44,4
СЕТЬ	Напряжение	208/220/230/240 В переменного тока			
	Частота	50/60 Гц			
	Тип защиты	Возвращаемый автоматический выключатель			
ВЫХОД ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА	Напряжение	27,5 ± 0,5 В	41,25 ± 0,5 В	55 ± 0,5 В	82,5 ± 0,5 В
	Ток	1,4 А			
	Тип защиты	Плавкий предохранитель			
АКБ	Тип АКБ	Свинцово кислотные, необслуживаемые, с клапаном			
	Конфигурация и характеристики АКБ	2 линейки из двух АКБ 12В 7/9 Ач / 24В	2 линейки из трёх АКБ 12В 7/9 Ач / 36В	2 линейки из четырёх АКБ 12В 7/9 Ач / 48В	2 линейки из шести АКБ 12В 7/9 Ач / 72В
	Время перезаряда	8 часов до уровня 90% емкости			
Комплект поставки		Руководство пользователя, паспорт изделия, кабель для подключения к ИБП, сетевой кабель для подключения к электросети, комплект для установки			

